

KNX Schaltaktor 4fach 16 A Jalousieaktor 2fach 16 A mit Handbetätigung

REG plus

Artikelnummer 103600

EAN 4010337084433



Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale:

- Schaltzustandsanzeige für jedes Relais.
 - Handbetätigung zur Umschaltung der Relais parallel bzw. ohne KNX Betrieb.
 - Zentrale Ausschaltung per Handbetätigung möglich.
 - Mit integrierter Busankopplung.
 - Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern an die Ausgänge ist zulässig.
 - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
 - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
 - Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
 - Speicherfunktion für Lichtszenen.
 - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
- Jalousiefunktionen:
- Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
 - Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
 - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
 - Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
 - Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
 - Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
- Schaltfunktionen:
- Schließer- oder Öffnerbetrieb einstellbar.
 - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
 - Zentrale Schaltfunktion.
 - Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
 - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
 - Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
 - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
 - Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
 - Unabhängige Ansteuerung der bis zu zwei Jalousieausgänge.
 - Unabhängiges Schalten der bis zu vier Schaltausgänge.

Hinweise:

- Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang:

Lieferumfang:
- KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001097	Bussystem-Schaltaktor

ETIM Merkmale:

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	ohne
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Schutzart (IP)	IP20

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,116	0,079	0,12	0,299